

# **TECHNICZNE STANDARDY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ**

## **Załącznik 8 – Kody błędów i akceptacji**

opublikowany 21 czerwca 2024 r.,  
uwzględnia zmiany wynikające z KA TSKB/01/2024, która wchodzi  
w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r., lecz nie wcześniej niż od daty wejścia  
w życie KA IRiESP-OIRE CC/02/2024

## SPIS TREŚCI

Spis treści.....	2
Kody błędów i akceptacji.....	3
Kody anomalii.....	48

## KODY BŁĘDÓW I AKCEPTACJI

Poniższe kody informują o rezultacie realizacji operacji - zależnie od kontekstu użycia, nazywane są kodem akceptacji lub kodem błędu - a w przypadku łączonego komunikatu o wyniku operacji - kodem rezultatu.

Kod	Opis
CA001 - Akceptacja generyczna	-
CE101 - Nieuprawniony Nadawca fizyczny	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Nadawca fizyczny nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Wskazany Nadawca fizyczny nie jest uprawniony do przekazywania tego typu komunikatów dla wskazanego Nadawcy prawnego 3) Wskazany Nadawca fizyczny nie ma uprawnień do przekazania tego typu komunikatu (np. cofnięte)
CE102 - Nieuprawniony Nadawca prawny	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Nadawca prawny nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Wskazany Nadawca prawny nie jest uprawniony do przekazywania tego typu komunikatów 3) Nadawca prawny nie jest właściwy dla Nadawcy fizycznego
CE103 - Nieprawidłowy Adresat	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Adresat (fizyczny lub prawny) jest nieprawidłowy
CE104 - Nieprawidłowa rola Nadawcy prawnego	Możliwe przyczyny błędu: 1) Nadawca prawny nie może wystąpić w roli zgłoszonej w komunikacie 2) Podana w komunikacie rola uniemożliwia realizację procesu
CE105 - Nieprawidłowy Token daty wstecznej	-
CE106 - Komunikat o podanym ID został już przekazany do CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany ID komunikatu już jest zarejestrowany w CSIRE
CE107 - Nieprawidłowy kod identyfikujący numer unikatowego komunikatu	-
CE108 - Błędny Kod PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) PP, którego dotyczy komunikat, nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) PP, którego dotyczy komunikat, jest zarejestrowany w CSIRE 3) Błędna struktura Kodu PP (niezgodna z GS1), 4) Kod PP jest przypisany do innego Operatora, 5) Nadrzędny PP nie jest zarejestrowany w CSIRE, 6) Co najmniej jeden PP w obiekcie nie jest zarejestrowany w CSIRE, 7) Co najmniej jeden PP w obiekcie jest przypisany do innego Operatora, 8) Kod PP w komunikacie jest niezgodny z Kodem PP wskazywanym przez ID procesu referencyjnego
CE109 - Brak przesłanki do zawarcia umowy rezerwowej	-

Kod	Opis
CE110 - Błędne ID komunikatu nadawcy	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID komunikatu nadawcy nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID komunikatu do CSIRE 2) ID komunikatu nadawcy dotyczy innego procesu biznesowego
CE111 - Nieprawidłowy ID instancji procesu referencyjnego	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID instancji procesu referencyjnego nie został zarejestrowany w CSIRE 2) ID instancji procesu referencyjnego dotyczy innego procesu biznesowego
CE112 - Status przyłączenia PP uniemożliwia realizację tego procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Status przyłączenia PP zarejestrowany w CSIRE uniemożliwia realizację przedmiotowego komunikatu/procesu
CE114 - Wskazany SE nie może pełnić funkcji sprzedawcy zobowiązanego	-
CE115 - Błędne ID POB	Możliwe przyczyny błędu: 1) POB o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) Brak Umowy POB z danym Operatorem dla danego PP 3) Brak Umowy POB z SE na obszarze danego Operatora
CE117 - Brak możliwości świadczenia usług przez POB	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wstrzymanie wykonalności umowy (OSD) 2) Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania (OSP) 3) Brak/nieprawidłowa umowa/a POB-SE
CE118 - Błędny identyfikator Użytkownika KSE	Możliwe przyczyny błędu: 1) błędna składnia (nr NIP/KRS/PESEL/Numer nadany przez Operatora) 2) niezgodność podanego identyfikatora z danymi zarejestrowanymi w CSIRE dla danego Kodu PP 3) W procesie 9.1 walidacji podlega zbieżność identyfikatorów Użytkowników KSE z charakterystyką PP w dacie wskazanej w komunikacie
CE119 - Niezgodność numeru TERYT z nazwą ulicy	Możliwe przyczyny błędu: 1) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane Adresowe PP 2) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane adresowe UKSE 3) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane korespondencyjne UKSE
CE120 - Błędny Termin zakończenia określony w Umowie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Termin zakończenia określony w Umowie jest mniejszy lub równy Dacie rozpoczęcia
CE121 - Układ pomiarowo-rozliczeniowy niedostosowany	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla grup taryfowych powyżej C1x, konieczne jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Kod	Opis
CE122 - W CSIRE została już zarejestrowana zgłaszana umowa	-
CE123 - Wskazana liczba Użytkowników KSE niezgodna z danymi zarejestrowanymi w CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazano wielu odbiorców (zgodnie z walidacjami technicznymi), a w CSIRE jest jeden odbiorca 2) Wskazano jednego odbiorcę, a w CSIRE jest wielu odbiorców
CE124 - Charakter PPE dla wskazanego Kodu PP uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Charakter PPE jest określony jako "Wytwórczy" lub "Magazyn Energii Elektrycznej" 2) dla 5.1_1 błąd występuje dla Charakteru PPE innego niż "Wytwórczy" lub "Magazyn Energii Elektrycznej" z wyjątkiem Typu Obszaru "CK0061 - Przesyłowy"
CE125 - Brak umowy sieciowej dla wskazanego PP	-
CE126 - SE nie posiada odpowiedniego GUD/GUDk z OSD	-
CE127 - Data realizacji określonego elementu (np. rozpoczęcia lub zakończenia) niezgodna z bramką czasową dla danego komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data lub Data i czas podany w którymś z atrybutów komunikatów jest niezgodny z dopuszczalną bramką czasową dla danego komunikatu.
CE128 - Typ Punktu pomiarowego dla wskazanego Kodu PP uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Zgodnie z SWI proces nie może być zrealizowany dla danego typu PP.
CE129 - Odmowa zawarcia UD na OŚW - istnieje już umowa dystrybucyjna	-
CE130 - Odmowa zawarcia UD na OŚW - faktyczny brak Użytkownika KSE w PP	-
CE131 - Podany SE nie może dokonywać zgłoszeń kolejnych UK	Możliwe przyczyny błędu: 1) Możliwość zgłaszania nowych UK została zablokowana przez Operatora.
CE132 - Niemożliwe skorzystanie z funkcji przedpłaty	Możliwe przyczyny błędu: 1) Atrybut Komunikacja LZO nie występuje w ch-ce PP lub ma wartość "false"

Kod	Opis
CE133 - Data rozpoczęcia Umowy rezerwowej jest niezgodna z Datą od której brak SE w Ch-ce PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data rozpoczęcia SR jest mniejsza od Daty od której brak SE w Ch-ce PP
CE134 - Brak umowy lub przypisania Nadawcy Prawnego do charakterystyki we wskazanej dacie	Możliwe przyczyny błędu: 1) W procesie 4.3 Podmiot nie jest przypisany do żadnego PP wchodzącego w skład obiektu 2) w procesie 8.5 nadawca nie jest przypisany w żadnej roli do PP, którego dotyczy zgłoszenie. 3) W procesie 10.3 Podmiot nie jest przypisany do żadnego PP wchodzącego w skład obiektu. (musi być przypisany przynajmniej do jednego PP).
CE135 - Nieprawidłowy Typ obszaru	Możliwe przyczyny błędu: 1) OSD zgłasza Typ obszaru "Przesyłowy" 2) OSP zgłasza Typ obszaru "Dystrybucyjny"
CE136 - Podana kategoria zmiany jest niemożliwa dla wskazanego podmiotu (PP lub obiektu pomiarowego)	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazana w komunikacie kategoria aktualizacji jest niemożliwa do realizacji dla Punktu pomiarowego lub obiektu pomiarowego, którego komunikat dotyczy
CE137 - Błędny Identyfikator Obszaru	Możliwe przyczyny błędu: 1) Identyfikator Obszaru o podanym ID jest przypisany do innego Operatora 2) Dla PPW Identyfikator obszaru nie został zarejestrowany w CSIRE
CE138 - Wskazana Minimalna moc umowna jest większa od Maksymalnej mocy umownej	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazana w komunikacie Minimalna moc umowna ma większą wartość niż wskazana Maksymalna moc umowna
CE139 - Błędne ID Operatora	Możliwe przyczyny błędu: 1) Operator o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Błędna składnia
CE140 - Niezgodność Parametrów Technicznych Ogólnych	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla Poziomu napięcia w miejscu dostarczania innego niż nN Układ pomiarowy został określony jako jednofazowy 2) Brak możliwości rejestracji w CSIRE PP o podanym statusie przyłączenia PP (Zlikwidowany, Błędny)
CE141 - Inicjator procesu wskazał niewłaściwy Typ zgłoszenia aktualizacji	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dana kategoria aktualizacji może być zgłoszona tylko jako żądanie 2) Dana kategoria aktualizacji może być zgłoszona tylko jako powiadomienie 3) Inicjator dla danej kategorii aktualizacji może zgłosić tylko żądanie 4) Inicjator dla danej kategorii aktualizacji może zgłosić tylko powiadomienie

Kod	Opis
CE142 - Wnioskowana Grupa taryfowa nie jest obsługiwana przez Operatora	-
CE143 - Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji nie może być datą przyszłą	-
CE144 - W rejestrach CSIRE dla wskazanej daty brak umowy której dotyczy komunikat	-
CE145 - Planowana data realizacji zmiany przez Operatora musi być datą przyszłą	-
CE146 - Do danego PP jest już przypisany Użytkownik KSE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Operator/SE nie wyraził zgody na wyprowadzenie dotychczasowego Użytkownika KSE z PP 2) Zgłaszany Użytkownik KSE jest już przypisany do charakterystyki wskazanego PP.
CE147 - Do danego PP jest przypisana umowa	Możliwe przyczyny błędu: 1) W danym PP obowiązuje umowa sieciowa
CE149 - Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z datą wskazaną w procesie referencyjnym	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z datą rozpoczęcia US dla OŚW (proces 1.1) 2) Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z Oczekiwaną datą wejścia w życie umowy (proces 9.1)
CE150 - Nieprawidłowy ID Operatora dla danego PP albo obszaru	-
CE151 - Nieprawidłowe ID obiektu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Obiekt o podanym ID nie został zarejestrowany w CSIRE 2) Obiekt o podanym ID jest przypisany do innego Operatora
CE152 - Błędne ID SE	Możliwe przyczyny błędu: 1) SE o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) Błędna składnia
CE153 - Brak uprawnień do danych dla wskazanego typu zestawu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot zgłaszający się po dane nie jest uprawniony do zapytania o dane
CE154 - Błędny Numer wersji danych dla wskazanych dat początku i końca okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) W procesie 6.1 dla danej Doby handlowej nie zostały przekazane dane o numerze wersji 1 2) W procesie 6.2 dla danego Wskazania jednostkowego (Data i czas bieżącego wskazania) lub dla Różnicy wskazań (Data i czas poprzedniego

Kod	Opis
	wskazania do Data i czas bieżącego wskazania), nie została przekazane dane o numerze wersji 1 3) Numer wersji danych jest mniejszy od numeru wersji danych już zarejestrowanych w CSIRE.
CE155 - Błędne Daty i czas wskazania dla podanego Okresu integracji danych	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podany Czas wskazania nie jest odpowiedni dla określonej integracji (np. w komunikacie określono 5 minutową integrację a przekazane Czasy wskazania pokazują 15 minutową integrację)
CE156 - Brak wskazań dla podanej integracji	-
CE157 - Wolumen nie może być wartością ujemną	-
CE158 - Data początkowa nie może być późniejsza niż data końcowa	Możliwe przyczyny błędu: 1) W 6.2_1, 6.3_1 dla Ryczałtu i 6.9_1 oraz 6.10_1 dla bonifikaty walidacja dotyczy Daty początku okresu oraz Daty końca okresu 2) W 6.2_1 dla innych grup taryfowych oraz w 7.2_1 walidacja dotyczy Daty i czasu poprzedniego wskazania oraz Daty i czasu bieżącego wskazania 3) W 6.3_1 dla innych grup taryfowych walidacja dotyczy Daty początku okresu rozliczeniowego oraz Daty końca okresu rozliczeniowego
CE159 - Błędne ID korygowanego komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Komunikat o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Komunikat po podanym ID dotyczy innego procesu biznesowego
CE160 - Typ danych pomiarowych niezgodny z grupą taryfową dla danego PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Został podany "Kod CK0556 - Ryczałt" a w PP jest określona inna grupa taryfowa 2) Został podany "Kod CK0555 - Wskazania rejestrów licznika" a w PP jest określona grupa taryfowa "Ryczałt"
CE161 - Nieprawidłowa Data początku okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data początku okresu nie może być późniejsza niż data wysłania komunikatu 2) Data początku okresu nie może być późniejsza, niż Data końca okresu
CE162 - Niezgodność Daty i czasu poprzedniego wskazania z wartością atrybutu w komunikacie korygowanym	-
CE163 - Nachodzące na siebie okresy pomiarowe lub rozliczeniowe	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data i czas poprzedniego wskazania dotyczy okresu dla którego zostały już przekazane dane pomiarowe 2) Data początku okresu rozliczeniowego dotyczy okresu, dla którego zostały już przekazane informacje rozliczeniowe GUD-k



Kod	Opis
CE164 - Rozliczenie o podanym ID już zapisane w CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Rozliczenie o podanym ID zostało już przekazane do CSIRE
CE165 - We wskazanym okresie nie obowiązywała jedna UK dla danego PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Pomiędzy Początkiem okresu rozliczeniowego a Końcem okresu rozliczeniowego w charakterystyce PP brak ciągłości UK
CE166 - Data i czas dokonania rozliczenia nie może być datą przyszłą	-
CE167 - Wartość Zużycia energii w roku bazowym nie może być wartością ujemną	-
CE168 - ID rozliczenia prognozy nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID rozliczenia do CSIRE	-
CE169 - Błędne ID korygowanego rozliczenia	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID korygowanego rozliczenia nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID rozliczenia do CSIRE 2) ID korygowanego rozliczenia dotyczy innego procesu biznesowego 3) ID korygowanego rozliczenia dotyczy innego Typu rozliczenia dodatkowego
CE170 - Niespójność Sprzedawcy dla PP w Obiekcie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Informacje rozliczeniowe GUD-k mogą być przekazane dla Obiektu sumującego tylko wtedy gdy na wszystkich PP wchodzących w skład Obiektu jest ten sam Sprzedawca
CE171 - Nieprawidłowy Typ zgłaszanej umowy	Możliwe przyczyny błędu: 1) próba zgłoszenia przez OSP umów dystrybucyjnych 2) próba zgłoszenia przez OSD umowy przesyłowej
CE172 - Błędne zgłoszenie Grupy taryfowej	Możliwe przyczyny błędu: 1) Operator zgłasza dodanie Grupy taryfowej która już występuje w rejestrach CSIRE dla danego Operatora 2) Operator zgłasza likwidację Grupy taryfowej która nie występuje w rejestrach CSIRE dla danego Operatora
CE173 - Dla danego PP nie funkcjonuje rozliczenie w formie przedpłatowej	-
CE174 - Data i czas wyznaczenia salda nie może być datą przyszłą	-
CE175 - Błędna data i czas przerwy dla podanego okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data i czas początku przerwy lub Data i czas końca przerwy nie

Kod	Opis
	mieszczą się w przedziale pomiędzy Datą początku okresu a Datą końca okresu
CE176 - Data i czas wykonania usługi nie może być datą przyszłą	-
CE177 - Data końca okresu nie może być datą przyszłą	-
CE178 - Nieprawidłowa Liczba dni niedotrzymania standardów	Możliwe przyczyny błędu: 1) Liczba dni niedotrzymania standardów nie odpowiada różnicy pomiędzy datą końca i datą początku okresu
CE179 - Brak uprawnień Nadawcy prawnego do wnioskowanego zakresu danych	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany przez SE ID jest niezgodny z ID tego sprzedawcy 2) Wskazany przez POB ID jest niezgodny z ID tego POB 3) Wskazany przez Operatora ID jest niezgodny z ID tego Operatora 4) Wnioskodawca pyta o dane pomiarowe podmiotu, z którym nie ma powiązania przez charakterystykę PP lub charakterystykę obiektu
CE180 - W CSIRE zostało zarejestrowane zgłoszenie o identycznym zakresie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot zgłasza komunikat taki sam jak wcześniej zgłoszony, ale jeszcze nie zrealizowany
CE181 - Data realizacji lub data rozpoczęcia nie może być datą przyszłą	
CE182 - Nieprawidłowe ID błędnego procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID błędnego procesu nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID komunikatu do CSIRE 2) ID błędnego procesu dotyczy innego procesu biznesowego 3) ID błędnego procesu odnosi się do procesu inicjowanego przez inny Podmiot
CE183 - Moc ograniczenia nie może być niższa od Mocy gwarantowanej	-
CE184 - Dla danego PP nie funkcjonuje Strażnik mocy	-
CE185 - Nieprawidłowy typ Wnioskowanego do uruchomienia procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot nie jest uprawniony do uruchomienia danego procesu
CE186 - Nieprawidłowa Wnioskowana wsteczna data realizacji	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność danych dot. realizacji procesu z datą wsteczną

Kod	Opis
CE187 - Nieprawidłowy ID reklamowanego procesu lub komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID reklamowanego procesu lub komunikatu nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu do CSIRE 2) ID reklamowanego procesu lub komunikatu dotyczy innego procesu biznesowego niż wskazany w komunikacie 9.1_1 3) ID reklamowanego procesu lub komunikatu odnosi się do procesu lub komunikatu przekazanego przez inny Podmiot
CE188 - Nieprawidłowa Oczekiwana data wejścia w życie umowy UD	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność danych dot. realizacji zgłoszenia UD
CE189 - Nieprawidłowe ID OIRE	-
CE190 - We wskazanej dacie w charakterystyce brak określonego Aktora	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla daty, której dotyczy komunikat, w charakterystyce PP nie był przypisany żaden Podmiot pełniący określoną funkcję
CE191 - Wskazana Moc bezpieczna jest większa, niż moc wskazana w stopniach zasilania	-
CE192 - Obiekt o podanym ID jest już zarejestrowany w CSIRE	-
CE193 - Błędne wartości mocy w poszczególnych stopniach zasilania	Możliwe przyczyny błędu: 1) Moc w danym stopniu zasilania nie może być wyższa niż moc we wcześniejszym stopniu zasilania
CE194 - Dane w komunikacie dotyczą w całości okresu sprzed uruchomienia CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) W 6.2_1, 6.3_1 dla Ryczałtu i 6.9_1 oraz 6.10_1 dla bonifikaty Data końca okresu jest mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE 2) W 6.2_1 dla innych grup taryfowych Data i czas bieżącego wskazania jest mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE 3) W 6.3_1 dla innych grup taryfowych Data końca okresu rozliczeniowego jest mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE 4) W 6.10_1 dla opłaty dodatkowej Data i czas wykonania usługi jest mniejsza niż data uruchomienia CSIRE
CE195 - Nadawca komunikatu nie wnioskował wcześniej o odłączenie energii w danym PP	-
CE196 - Wnioskowana zmiana jest niemożliwa do zgłoszenia w obecnym stanie charakterystyki PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wnioskowana przez nadawcę zmiana charakteru PPE jest niemożliwa do realizacji w momencie, gdy do charakterystyki PP są przypisane umowy 2) Wnioskowana przez nadawcę zmiana Statusu Przyłączenia PP na Zlikwidowany lub Błędny wymaga wcześniejszego zakończenia umów i/kub wyprowadzenia Użytkownika KSE z PP

Kod	Opis
CE197 - Suma udziałów prosumentów przekracza wielkość źródła wytwarzania	Możliwe przyczyny błędu: 1) suma udziałów w wytwarzaniu wszystkich prosumentów zbiorowych lub wirtualnych energii odnawialnej w ramach danego obiektu pomiarowego przekracza 100% 2) suma udziałów w wartości mocy wszystkich prosumentów zbiorowych lub wirtualnych energii odnawialnej w ramach danego obiektu pomiarowego przekracza sumaryczną moc wszystkich jednostek wytwarzania OZE przypisanych do tego obiektu pomiarowego.
CE198 - Błędna wartość mocy zainstalowanej nośnika energii dla podanego Charakteru PPE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Suma mocy zainstalowanych nośników energii Źródło wytwarzania w danym PP dla charakteru PPE "Odbiorczy z mikro instalacją" przekracza 1 MW
CE199 - Odrzucenie w oparciu o macierz priorytetyzacji	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wystąpienie konfliktu procesów.
CE200 - Nieprawidłowy obszar sieci	Możliwe przyczyny błędu: 1) Kod obszaru sieci podany w komunikacie jest przypisany do innego Operatora. 2) Brak obszaru sieci.
CE201 - Nieprawidłowy typ danych do rozliczeń	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla Typu danych rozliczeniowych - CK0553 co najmniej jeden z atrybutów Dane profilowe lub Dane z rejestrów OBIS powinien przyjąć wartość true.
CE202 - Typ Obiektu pomiarowego dla wskazanego ID obiektu uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Zgodnie z SWI proces nie może być zrealizowany dla danego typu Obiektu pomiarowego.
CE203 - Wnioskowana data zestawu PP wykracza poza datę uruchomienia CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wnioskowana data zestawu PP jest wcześniejsza, niż data produkcyjnego uruchomienia CSIRE
CE204 - Charakter Punktu pomiarowego dla wskazanego kodu PP uniemożliwia realizację procesu.	Możliwe przyczyny błędów: 1) W przypadku sieci OSP zarówno PP wytwórczych jak i odbiorczych; 2) W przypadku sieci OSD wyłącznie PP wytwórczych.
CE205 - Brak danych	Możliwe przyczyny błędu: - Wymagane są dane dla co najmniej jednego Punktu Pomiarowego, którego dotyczy komunikat referencyjny.
CE206 - Odrzucenie w wyniku weryfikacji nieprawidłowości przez OIRE	-
CE210 - Przekroczenie dozwolonego limitu (1000)	-

Kod	Opis
CE211 - Weryfikacja, czy istnieje chociaż jeden PP lub jeden obiekt	-
CE212 - Zmiana Charakteru PPE	Zmiana charakteru PPE pomiędzy statusami: Odbiorczy, Odbiorczy z mikroinstalacją, Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci, OSDn a statusami: Wytwórczy albo Magazyn energii elektrycznej jest możliwa do realizacji po uprzednim zakończeniu umów obowiązujących na danym PPE (USC, US, umowa bilansowania handlowego).
CE213 - Blokada profili dobowych liczników konwencjonalnych	-
CE400 - Sekcja "Nośniki energii (parametry techniczne)" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Sekcja "Nośniki energii (parametry techniczne)" jest obowiązkowa, jeżeli Charakter PPE jest "Odbiorczy z mikro instalacją", "Wytwórczy", "Magazyn energii elektrycznej" lub Czy posiada dodatkowe nośniki energii? jest true, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. - Atrybut Typ i rodzaj nośnika jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana parametrów technicznych nośnika energii".
CE401 - Sekcja "Straty energii (parametry techniczne)" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Sekcja "Straty energii (parametry techniczne)" jest obowiązkowa, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)" lub "Punkt pomiarowy - Licznik bilansujący (PPB)". W innym przypadku atrybut zabroniony. - Sekcja Parametry techniczne – straty jest obowiązkowa, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów dotyczących strat".
CE402 - Atrybut "Czy wiele podmiotów?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Gdy atrybut Czy wiele podmiotów? ma wartość false, dozwolona jest tylko jedna sekcja danych Użytkownika KSE
CE403 - Atrybut "Czy wiele podmiotów?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wiele sekcji danych Użytkownika KSE jest dozwolonych tylko wtedy, gdy Czy wiele podmiotów? ma wartość true
CE404 - Sekcja "Parametry handlowe - umowa transmisji/dystrybucji" jest błędna	Sekcja "Parametry handlowe- umowa dystrybucyjna/przesyłowa" jest obowiązkowa, gdy rolą procesową wnioskującego Użytkownika profesjonalnego jest "Operator - OSD/OSP". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE405 - Sekcja "Parametry handlowe - umowa kompleksowa" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Sekcja "Parametry handlowe - umowa kompleksowa" jest obowiązkowa, gdy rolą procesową wnioskującego użytkownika profesjonalnego jest "Sprzedawca". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE406 - Sekcja "Dane Użytkownika KSE - adresowe" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Sekcja Dane Użytkownika KSE - adresowe jest obowiązkowa, gdy Informacja o OŚW ma wartość true. W pozostałych przypadkach sekcja

Kod	Opis
	zabroniona. - Sekcja Dane użytkownika KSE – adresowe jest obowiązkowa.
CE407 - Sekcja "Adres Użytkownika KSE (korespondencyjny)" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Sekcja Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne jest obowiązkowa, gdy Informacja o OŚW ma wartość true. W pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. - Sekcja Dane Użytkownika KSE – korespondencyjne jest obowiązkowa.
CE500 - Atrybut "Typ obszaru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ Obszaru sieci pomiarowej jest obowiązkowy, gdy Czy PP podrzędny względem innego PP ma wartość false, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Obszar sieci pomiarowej jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana przypisania obszaru sieci".
CE501 - Atrybut "Identyfikator Obszaru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Identyfikator obszaru jest obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Identyfikator obszaru jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana przypisania obszaru sieci". - Atrybut Identyfikator obszaru jest obowiązkowy, gdy Rodzaj informacji to "Informacje o obszarze sieci pomiarowej".
CE502 - Atrybut "Charakter PPE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Charakter PPE jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Charakter PPE jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana charakteru PPE".
CE503 - Atrybut "Charakter PPI" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Charakter PPI jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Inny (PPI)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony - Atrybut Charakter PPI jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana charakteru PPI"
CE504 - Atrybut "Czy podrzędny PP względem innego PP?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy PP podrzędny względem innego PP? jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Inny (PPI)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony - Atrybut Czy PP podrzędny względem innego PP? jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana powiązania PP".
CE505 - Atrybut "Kod nadrzędnego PP" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kod nadrzędnego PP jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest Inny (PPI) oraz Czy PP podrzędny względem innego PP? jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.

Kod	Opis
CE506 - Atrybut "Kod nadrzednego PP" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - PP zidentyfikowany za pomocą zgłoszonego głównego kodu PP nie może już sam posiadać głównego PP
CE507 - Atrybut "Identyfikator obszaru2" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Identyfikator obszaru2 jest obowiązkowy, gdy typ punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Identyfikator obszaru2 jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana przypisania Operatora2 i obszaru2 dla PPW".
CE508 - Atrybut "Status fizyczny dostaw PP" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Status fizyczny dostaw PP jest obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Status fizyczny dostaw PP jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana statusu fizycznego dostaw PP"
CE509 - Atrybut "Poziom napięcia w miejscu dostarczania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Poziom napięcia w miejscu dostarczania jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)" lub "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Poziom napięcia w miejscu dostarczania jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana poziomu napięcia w miejscu dostarczania".
CE510 - Atrybut "Minimalna moc umowna" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Minimalna Moc Umowna jest obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest "Dystrybucyjny" oraz Charakter PPE jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją", "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci", "OSDn" oraz Status przyłączenia PP jest "Przyłączony" albo "Odłączony", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Minimalna moc umowna jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana minimalnej i maksymalnej mocy umownej".
CE511 - Atrybut "Maksymalna moc umowna" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Maksymalna Moc Umowna jest obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest "Dystrybucyjny" oraz Charakter PPE jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją", "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci", "OSDn" oraz Status przyłączenia PP jest "Przyłączony" albo "Odłączony", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Maksymalna moc umowna jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana minimalnej i maksymalnej mocy umownej"
CE512 - Atrybut "Grupa przyłączeniowa" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Grupa przyłączeniowa jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt poboru energii – PPE", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Grupa przyłączeniowa jest obowiązkowy, gdy Kategoria

Kod	Opis
	aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia"
CE513 - Atrybut "Data obowiązywania warunków przyłączeniowych" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Data obowiązywania warunków przyłączeniowych jest dopuszczalny tylko gdy Grupa przyłączeniowa jest "Grupa VI", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Data obowiązywania warunków przyłączeniowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia" oraz gdy Grupa przyłączeniowa jest "Grupa VI".</li> </ul>
CE514 - Atrybut "Moc przyłączeniowa" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Moc przyłączeniowa jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Moc przyłączeniowa jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia".</li> </ul>
CE515 - Atrybut "Miejsce dostarczenia energii" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Miejsce dostarczenia energii jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)" lub "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Miejsce dostarczania energii jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia".</li> </ul>
CE516 - Atrybut "Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)" lub "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia".</li> </ul>
CE517 - Atrybut "Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego jest Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest 'Przesyłowy', w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przyłączenia".</li> </ul>
CE518 - Atrybut "Współczynnik pewności zasilania" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Współczynnik pewności zasilania jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Współczynnik pewności zasilania jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana współczynnika pewności zasilania"</li> </ul>



Kod	Opis
CE519 - Atrybut "Wartość zabezpieczenia przed licznikowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Wartość zabezpieczenia przed licznikowego jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", a Status przyłączenia PP to "Przyłączony". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Wartość zabezpieczenia przed licznikowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych umowy".</li> </ul>
CE520 - Atrybut "Czy posiada dodatkowe nośniki energii?" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Czy posiada dodatkowe nośniki energii? jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Czy posiada dodatkowe nośniki energii? jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych nośnika energii".</li> </ul>
CE521 - Atrybut "Harmonogram odczytu" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Harmonogram odczytu jest obowiązkowy, gdy Typ Obszaru sieci pomiarowej to "Dystrybucja", a Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Harmonogram odczytu jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana harmonogramu odczytu".</li> </ul>
CE522 - Atrybut "Charakter odbioru" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Charakter odbioru jest obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją" albo "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Charakter odbioru jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana charakteru odbioru"</li> <li>- Atrybut Charakter odbioru jest Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją" albo "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE523 - Atrybut "Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług?" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.</li> <li>- Atrybut Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana szczególnych warunków poboru"</li> </ul>
CE524 - Atrybut "Szczególne warunki świadczenia usług" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Szczególne warunki świadczenia usług jest obowiązkowy, jeżeli atrybutu Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Szczególne warunki świadczenia usług jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana szczególnych warunków poboru", a atrybut Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? ma wartość true.</li> </ul>

Kod	Opis
CE525 - Atrybut "Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest obowiązkowy, gdy Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest "Operator", "Operator2" albo "Użytkownik KSE", w przypadku "Brak elementu" atrybut zabroniony</li> <li>- Atrybut Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej".</li> </ul>
CE526 - Atrybut "Komunikacja LZO" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Komunikacja LZO jest obowiązkowy, gdy Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest "LZO - pełny", "LZO - częściowy ze stycznikiem" albo "LZO - częściowy bez stycznika", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Komunikacja LZO jest obowiązkowy, gdy Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest "LZO - pełny", "LZO - częściowy ze stycznikiem" albo "LZO - częściowy bez stycznika" oraz Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej".</li> </ul>
CE527 - Atrybut "Nr licznika" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Numer licznika jest obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest "Operator", "Operator2" albo "Użytkownik KSE", w przypadku "Brak elementu" atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Numer licznika jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej".</li> </ul>
CE528 - Atrybut "Status dostosowania układu pomiarowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Status dostosowania układu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Status dostosowania układu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji Charakterystyki PP to "Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej".</li> </ul>
CE529 - Atrybut "Numer analizatora JEE" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Nr analizatora JEE jest obowiązkowy jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest "Analizator stacjonarny" albo "Analizator przenośny", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Nr analizatora JEE jest obowiązkowy, jeżeli Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana parametrów analizatora JEE", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE530 - Atrybut "Przekładnia przekładników prądowych" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Przekładnia przekładników prądowych jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)" lub "Punkt pomiarowy - Licznik bilansujący (PPB)", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Przekładnia przekładników prądowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przekładników".</li> </ul>

Kod	Opis
CE531 - Atrybut "Przekładnia przekładników napięciowych" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Przekładnia przekładników napięciowych jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)" lub "Punkt pomiarowy - Licznik bilansujący (PPB)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Przekładnia przekładników napięciowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przekładników"</li> </ul>
CE532 - Atrybut "Mnożna przekładników" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Mnożna przekładników jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)" lub "Punkt pomiarowy - Licznik bilansujący (PPB)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Mnożna przekładników jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych przekładników".</li> </ul>
CE533 - Atrybut "Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji jest obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest Źródło wytwarzania - energia wiatru (lądowa) - Źródło wytwarzania - biopłyn oraz Moc zainstalowana nośnika jest <math>\leq 50</math> kW, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE534 - Atrybut "Wartość pojemności nominalnej magazynu EE" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podanie wartości pojemności nominalnej magazynu EE jest obowiązkowe, jeżeli typ nośnika to Elektrochemiczny, Elektromagnetyczny, Magnetyczny lub Fizykochemiczny, W innym przypadku pole jest niedostępne.</li> </ul>
CE535 - Atrybut "Sprawność magazynu energii elektrycznej" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Sprawność magazynu energii elektrycznej jest obowiązkowy, gdy typ nośnika energii jest powiązany z "magazynowaniem". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE536 - Atrybut "Maksymalna moc ładowania magazynu" jest błędna	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Maksymalna moc ładowania magazynu jest obowiązkowy, gdy typ nośnika energii jest powiązany z "magazynem". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE537 - Atrybut "Maksymalna moc rozładowania magazynu" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Maksymalna moc rozładowania magazynu jest obowiązkowy, gdy Typ nośnika energii jest powiązany z "magazynem". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE538 - Atrybut "Czy Kogeneracja" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Czy Kogeneracja jest obowiązkowy, gdy Typ nośnika energii to "węgiel kamienny", "węgiel brunatny" lub "gaz". W innym przypadku atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE539 - Atrybut "TERYT" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut TERYT jest obowiązkowy, gdy Kraj jest "Polska" i Czy</li> </ul>

Kod	Opis
	zastosowano podział na ulice? jest true. W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE540 - Atrybut "Wartość Straty % Mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wartość Straty % Mocy jest obowiązkowy, gdy Rodzaj strat jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest "Procentowe doliczanie" albo "Procentowe odliczanie" W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE541 - Atrybut "Wartość strat % energii czynnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wartość strat % energii czynnej jest obowiązkowy, gdy Rodzaj strat jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest "Procentowe doliczanie" albo "Procentowe odliczanie" W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE542 - Atrybut "Wartość strat % energii biernej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wartość strat % energii biernej jest obowiązkowy, Rodzaj strat jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest "Procentowe doliczanie" albo "Procentowe odliczanie" W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE543 - Atrybut "Wartość strat % energii biernej od energii czynnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wartość strat % energii biernej od energii czynnej jest obowiązkowy, gdy Rodzaj strat jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest "Procentowe doliczanie" albo "Procentowe odliczanie". W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE544 - Atrybut Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii czynnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut "Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii czynnej" jest obowiązkowy, gdy "Rodzaj strat" jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest "Licznikowe doliczenie (I2H, U2H)" lub "Licznikowe odliczenie (I2H, U2H)". W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE545 - Atrybut "Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii czynnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii czynnej jest obowiązkowy, gdy Typ Strat energii jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest powiązana z "Licznikowe". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE546 - Atrybut "I2h Współczynnik strat licznikowych dla energii biernej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut I2h Współczynnik strat licznikowych dla energii biernej jest obowiązkowy, gdy Typ Strat energii jest inny niż "Licznikowe", a Kategoria Strat jest powiązana z "Licznikowe". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE547 - Atrybut "U2h Współczynnik strat licznikowych dla energii biernej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut U2h Współczynnik strat licznikowych dla energii biernej jest obowiązkowy, gdy Typ Strat energii jest inny niż "Brak", a Kategoria Strat jest powiązana z "Licznik". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE548 - Atrybut "Wartość strat biegu jałowego" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wartość strat biegu jałowego jest obowiązkowy, gdy Rodzaj strat to "straty biegu jałowe". W pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.

Kod	Opis
CE549 - Atrybut "Kategoria strat" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kategoria strat jest obowiązkowy, gdy Rodzaj strat jest inny niż "Brak". W innym przypadku atrybut zabroniony.
CE550 - Atrybut "Identyfikator operatora2" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Identyfikator operatora2 jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Wymiany (PPW)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut ID_Operator2 jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana przypisania Operatora2 i obszaru2 dla PPW"
CE551 - Atrybut "PESEL" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut PESEL jest obowiązkowy, gdy Typ strony umowy to "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej" - Atrybut PESEL jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej" W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE552 - Atrybut "NIP" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut NIP jest obowiązkowy, gdy Typ Strony Umowy to "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą" lub "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS" lub "Jednostka organizacyjna niepodlegająca wpisowi do KRS". - Atrybut NIP jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą" lub "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS" lub "Jednostka organizacyjna niepodlegająca wpisowi do KRS". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE553 - Atrybut "KRS" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut KRS jest obowiązkowy, gdy Typ Strony Umowy to "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS". - Atrybut KRS jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE554 - Atrybut "Typ identyfikatora" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ identyfikatora jest obowiązkowy, gdy Typ Strony Umowy to "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna - Brak PESEL w Umowie". - Atrybut Typ identyfikatora jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna rezydent - zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE555 - Atrybut "Inny identyfikator osoby fizycznej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Inny identyfikator osoby fizycznej jest obowiązkowy, gdy Typ Strony Umowy to "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna - Brak PESEL w Umowie". - Atrybut Inny identyfikator osoby fizycznej jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna rezydent - zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.

Kod	Opis
CE556 - Atrybut "Global NIP" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Global NIP jest obowiązkowy, gdy Typ Strony Umowy to "Osoba prawna - nierezydent".</li> <li>- Atrybut Global NIP jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba prawna - nierezydent". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE557 - Atrybut "Czy wiele podmiotów?" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Czy wiele podmiotów? jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Inny (PPI)" albo "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)" oraz Charakter PPE jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją" albo "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Czy wiele podmiotów? jest obowiązkowy, gdy Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)", a Charakter PP jest "Odbiorczy", "Odbiorczy z mikro instalacją" albo "Odbiorczy z możliwością zwrotu energii do sieci". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE558 - Atrybut "Zgłoszony typ umowy" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zgłoszonym typem umowy musi być umowa sprzedaży lub umowa kompleksowa.</li> </ul>
CE559 - Atrybut "Status przyłączenia PP" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Status przyłączenia PP jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana statusu przyłączenia PP"</li> </ul>
CE560 - Atrybut "Fazowość układu pomiarowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Fazowość układu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów technicznych umowy".</li> </ul>
CE561 - Atrybut "Możliwość wstrzymania windykacyjnego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Możliwość wstrzymania windykacyjnego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana możliwości wstrzymania windykacyjnego".</li> <li>- Atrybut "Możliwość wstrzymania windykacyjnego jest obowiązkowy, gdy zarejestrowany Typ Punktu pomiarowego to "Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE)". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE562 - Atrybut "Sposób rozliczenia mikroinstalacji" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Sposób rozliczenia mikroinstalacji jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana typu odbiorcy z mikroinstalacją".</li> </ul>
CE563 - Atrybut "Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE jest obowiązkowy, jeżeli Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana zgody na udostępnianie rzeczywistego profilu zużycia" oraz Typ Użytkownika KSE jest "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą" lub "Osoba fizyczna - nierezydent" w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE jest</li> </ul>

Kod	Opis
	<p>obowiązkowy, jeżeli ID_biznesowa_rola_nadawcy jest "Energy Supplier" oraz Typ Użytkownika KSE jest "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą" lub "Osoba fizyczna - nierezydent", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</p> <p>- Atrybut Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE jest "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą" lub "Osoba fizyczna - nierezydent".</p>
CE564 - Atrybut "Grupa taryfowa" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Grupa taryfowa jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych - grupa taryfowa i moc umowna".</p>
CE565 - Atrybut "Moc umowna" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Moc umowna jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych - grupa taryfowa i moc umowna", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</p>
CE566 - Atrybut "Standardowy profil zużycia" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Standardowy profil zużycia jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana standardowego profilu zużycia".</p>
CE567 - Atrybut "Jednorazowa przerwa planowana" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Jednorazowa przerwa planowana jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana czasów przerw".</p> <p>- Atrybut Jednorazowa przerwa planowana jest obowiązkowy, gdy rolę rynkową strony wnioskującej jest "OSD" i Czy nabywca końcowy? jest true. W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</p> <p>- Atrybut Jednorazowa przerwa planowana jest obowiązkowy, gdy żądającym użytkownikiem profesjonalnym jest "OSD" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).</p>
CE568 - Atrybut "Jednorazowa przerwa nieplanowana" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Jednorazowa przerwa nieplanowana jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana czasów przerw".</p>
CE569 - Atrybut "Suma przerw planowanych w ciągu roku" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Suma przerw planowanych w ciągu roku jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP "Zmiana czasów przerw".</p> <p>- Atrybut Suma planowanych przerw w ciągu roku jest obowiązkowy, gdy żądającym użytkownikiem profesjonalnym jest "OSD" i Czy odbiorca końcowy? ma wartość true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</p> <p>- Atrybut Suma przerw planowanych w ciągu roku jest obowiązkowy, gdy żądającym użytkownikiem profesjonalnym jest "OSD" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).</p>
CE570 - Atrybut "Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <p>- Atrybut Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku jest obowiązkowa, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana czasów przerw".</p>

Kod	Opis
CE571 - Atrybut "Przekroczenie mocy umownej" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Przekroczenie mocy umownej jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej".</li> <li>- Atrybut Przekroczenie mocy umownej jest obowiązkowy, gdy rolą rynkową żądającego Użytkownika Profesjonalnego jest "OSD" i Czy nabywca końcowy? ma wartość true. W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE572 - Atrybut "Ponadnormatywny pobór energii biernej" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Ponadnormatywny pobór energii biernej jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej"</li> </ul>
CE573 - Atrybut "Tg $\varphi 0$ Q1" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q1 jest obowiązkowy gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej" oraz Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q1 jest obowiązkowy, gdy Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE574 - Atrybut "Tg $\varphi 0$ Q2" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q2 jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej" oraz Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q2 jest obowiązkowy, gdy Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE575 - Atrybut "Tg $\varphi 0$ Q3" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q3 jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej" oraz Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q3 jest obowiązkowy, jeżeli Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE576 - Atrybut "Tg $\varphi 0$ Q4" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q4 jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana w rozliczeniu przekroczenia mocy i energii biernej" oraz Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Tg <math>\varphi 0</math> Q4 jest obowiązkowy, jeżeli Ponadnormatywny pobór energii biernej jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE577 - Atrybut "Szacowany wolumen roczny" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Szacowany wolumen roczny jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana szacowanego wolumenu rocznego".</li> <li>- Atrybut Szacowany wolumen roczny jest obowiązkowy, gdy Informacja o OŚW ma wartość true, w przypadku wartości false atrybut zabroniony.</li> </ul>



Kod	Opis
CE578 - Atrybut "Metoda pomiaru" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Metoda pomiaru jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej"</li> </ul>
CE579 - Atrybut "Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana poziomu napięcia zainstalowania układu pomiarowego"</li> </ul>
CE580 - Atrybut "Termin zakończenia określony w umowie (kompleksowa)" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Termin zakończenia określony w umowie (kompleksowa) jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UD/UP" oraz Terminowość umowy to "Terminowa".</li> <li>- Atrybut Termin zakończenia określony w umowie (kompleksowa) jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów US" oraz Terminowość umowy to "Terminowa".</li> <li>- Atrybut Termin zakończenia określony w umowie (kompleksowa) jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UK" oraz Terminowość umowy to "Terminowa".</li> </ul>
CE581 - Atrybut "Imię" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Imię jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna - nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna rezydent - zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Imię jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych Użytkownika KSE", a Typ Użytkownika KSE jest "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna - nierezydent", "Osoba fizyczna rezydent - zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE582 - Atrybut "Nazwisko" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Nazwisko jest obowiązkowy, gdy Typ Użytkownika KSE to "Osoba fizyczna - nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna – nierezydent" lub "Osoba fizyczna rezydent – zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Nazwisko jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych Użytkownika KSE", a Typ Użytkownika KSE jest "Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej", "Osoba fizyczna - nierezydent" lub "Osoba fizyczna rezydent - zmigrowana do CSIRE bez PESEL". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE583 - Atrybut "Nazwa" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Nazwa jest Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS", "Osoba prawna – nierezydent", "Jednostka organizacyjna niepodlegająca wpisowi do KRS" lub "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Nazwa jest Obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych Użytkownika KSE" oraz Typ Użytkownika KSE jest "Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS", "Osoba prawna – nierezydent", "Jednostka organizacyjna</li> </ul>

Kod	Opis
	niepodlegająca wpisowi do KRS" lub "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE584 - Atrybut "Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki jest obowiązkowy, gdy Typ zgłoszenia aktualizacji to "Żądanie".
CE585 - Atrybut "Data i czas zmiany parametrów charakterystyki" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Data i czas zmiany parametrów charakterystyki jest obowiązkowy, jeżeli Typ zgłoszenia aktualizacji jest "Powiadomienie"
CE586 - Atrybut "Data wejścia w życie" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data wejścia w życie (Data i czas zmiany parametrów charakterystyki) jest obowiązkowa, gdy Status możliwości aktualizacji to "Zaimplementowana zmiana".
CE587 - Atrybut "Planowana data realizacji zmiany przez Operatora" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Planowana data realizacji zmiany przez Operatora jest obowiązkowa, gdy Status możliwości aktualizacji to "Zmiana zaplanowana".
CE588 - Atrybut "Przyczyna odmowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Przyczyna odmowy jest obowiązkowa, gdy Status możliwości aktualizacji to "Zmiana niemożliwa".
CE589 - Atrybut "Opis błędu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Opis błędu jest obowiązkowy, gdy Przyczyna odmowy to "Inny powód".
CE590 - Atrybut "Kraj" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kraj jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE591 - Atrybut "Miejscowość" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Miejscowość jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE592 - Atrybut "Kod pocztowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kod pocztowy jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE593 - Atrybut "Ulica" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Ulica jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE594 - Atrybut "Numer budynku" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Numer budynku jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE595 - Atrybut "Numer mieszkania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Numer mieszkania jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".

Kod	Opis
CE596 - Atrybut "Numer działki" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Numer działki jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE598 - Atrybut "Czy zastosowano podział na ulice" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut "Czy zastosowano podział na ulice" jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP"
CE599 - Atrybut "Szerokość geograficzna" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Szerokość geograficzna jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE600 - Atrybut "Długość geograficzna" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Długość geograficzna jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych adresowych PP".
CE602 - Atrybut "Typ rejestru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ rejestru jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana typów rejestru"
CE603 - Atrybut "Rodzaj analizatora JEE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Rodzaj analizatora JEE jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów analizatora JEE" - Atrybut Rodzaj analizatora JEE jest obowiązkowy, jeżeli Typ Punktu pomiarowego jest "Punkt pomiarowy - Inny (PPI)", "Punkt pomiarowy - Licznik bilansujący (PPB)", w pozostałych przypadkach atrybut opcjonalny.
CE604 - Atrybut "Rodzaj strat" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Rodzaj strat jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów dotyczących strat".
CE605 - Atrybut "Typ nośnika energii" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ nośnika energii jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana parametrów technicznych nośnika energii".
CE606 - Atrybut "Moc zainstalowana na nośniku" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Moc zainstalowana na nośniku jest obowiązkowy, gdy Typ aktualizacji Charakterystyki PP to CK0396
CE607 - Atrybut "Jednostka zasilania nośnika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Jednostka zasilania nośnika jest obowiązkowy, gdy typ aktualizacji charakterystyki PP to CK0396
CE608 - Atrybut "Własność podstawowego licznika energii elektrycznej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE609 - Atrybut "Własność podstawowych przekładników prądowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność podstawowych przekładników prądowych jest

Kod	Opis
	obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE610 - Atrybut "Własność podstawowych przekładników napięciowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność podstawowych przekładników napięciowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE611 - Atrybut "Własność podstawowego układu transmisji danych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność podstawowego układu transmisji danych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE612 - Atrybut "Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE613 - Atrybut "Własność rezerwowych przekładników prądowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność rezerwowych przekładników prądowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego"
CE614 - Atrybut "Własność rezerwowych przekładników napięciowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność rezerwowych przekładników napięciowych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego".
CE615 - Atrybut "Własność rezerwowego układu transmisji danych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Własność rezerwowego układu transmisji danych jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana własności elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego".
CE616 - Atrybut "Moc gwarantowana" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Moc gwarantowana jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów straźnika mocy".
CE617 - Atrybut "Strażnik mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Strażnik mocy jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów straźnika mocy"
CE618 - Atrybut "Czy nabywca końcowy?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy nabywca końcowy? jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych ogólnych Użytkownika KSE"
CE619 - Atrybut "Czy odbiorca końcowy?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Czy odbiorca końcowy jest obowiązkowy, gdy typ aktualizacji Charakterystyki PP to Zmiana danych ogólnych Użytkownika KSE
CE620 - Atrybut "Adres e-mail dla OSD" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Adres e-mail dla OSD jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych kontaktowych Użytkownika KSE" oraz Nr telefonu dla OSD jest pusty.

Kod	Opis
	- Adres e-mail dla OSD jest obowiązkowy, gdy Informacja o OŚW ma wartość true.
CE621 - Atrybut "Numer telefonu dla OSD" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Numer telefonu dla OSD jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych kontaktowych Użytkownika KSE". - Numer telefonu dla OSD jest obowiązkowy, gdy Informacja o OŚW ma wartość true.
CE622 - Atrybut "Terminowość dla umowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Terminowość dla umowy jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UD/UP", "Zmiana parametrów US" lub "Zmiana parametrów UK".
CE623 - Atrybut "Okres wypowiedzenia" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Okres wypowiedzenia jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UD/UP", "Zmiana parametrów US" lub "Zmiana parametrów UK".
CE624 - Atrybut "Okres rozliczeniowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Okres rozliczeniowy jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UD/UP" lub "Zmiana parametrów US".
CE625 - Atrybut "Okres rozliczeniowy sprzedawcy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Okres rozliczeniowy sprzedawcy jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana parametrów US" lub "Zmiana parametrów UK". - Okres rozliczeniowy sprzedawcy jest obowiązkowy, gdy Typ umowy jest "UK" lub "US".
CE626 - Atrybut "Funkcja przedpłaty" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Funkcja przedpłaty jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów UK".
CE627 - Atrybut "Nazwa produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Nazwa produktu jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych umowy obrotu"
CE628 - Atrybut "Opis produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Opis produktu jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych umowy obrotu"
CE629 - Atrybut "Warunki produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Warunki produktu jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych umowy obrotu"
CE630 - Atrybut "Terminowość produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Terminowość produktu jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana parametrów handlowych umowy obrotu"

Kod	Opis
CE631 - Atrybut "Przewidywana data zakończenia produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Przewidywana data zakończenia produktu" jest obowiązkowa, gdy Terminowość produktu, ma wartość "Terminowa" . W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE632 - Atrybut "Kraj" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kraj jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE633 - Atrybut "Miejscowość" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Miejscowość jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE634 - Atrybut "Kod pocztowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kod pocztowy jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE635 - Atrybut "Ulica" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Ulica jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE636 - Atrybut "Numer budynku" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Nr budynku jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE637 - Atrybut "Numer lokalu / mieszkania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Nr lokalu / mieszkania jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE638 - Atrybut "Numer działki" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Nr działki jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE639 - Atrybut "TERYT" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut TERYT jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".
CE640 - Atrybut "Czy zastosowano podział na ulice?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy zastosowano podział na ulice? jest obowiązkowy, gdy Kategorią aktualizacji charakterystyki PP jest "Zmiana danych adresowych Użytkownika KSE" lub "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".

Kod	Opis
CE641 - Atrybut "Nazwa adresata" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Nazwa adresata jest obowiązkowy, gdy Typ adresu Użytkownika KSE jest "Korespondencyjny". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> <li>- Atrybut Nazwa adresata jest obowiązkowy, gdy Kategoria aktualizacji charakterystyki PP to "Zmiana danych korespondencyjnych Użytkownika KSE".</li> </ul>
CE643 - Atrybut "Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli zarejestrowany Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest powiązany z "LZO", a zgłoszona opcja Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE ma wartość true, wówczas zgłoszone warunki produktu muszą być powiązane z opcją "Cena dynamiczna".</li> <li>- Jeśli Typ Aktualizacji Charakterystyki PP to CK0435 i zarejestrowany Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego jest powiązany z "LZO", a zarejestrowana Zgoda na udostępnienie Profilu Zużycia to true, wówczas zgłoszone Warunki Produktu muszą być powiązane z "Ceną Dynamiczną".</li> </ul>
CE644 - Atrybut "Informacja o usunięciu licznika" jest błędna	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informacja o usunięciu licznika jest obowiązkowa, gdy powodem wyprowadzenia jest "Zaprzestanie korzystania z energii elektrycznej w PP przez Użytkownika KSE". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE645 - Atrybut "Typ obiektu" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli zgłoszonym Typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia", wówczas zgłoszony członek obiektu (punkt pomiarowy) musi mieć Użytkownika KSE zarejestrowanego pod tym samym NIP-em, co zgłoszony Beneficjent systemu wsparcia</li> <li>- Jeśli zgłoszonym Typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia", wówczas dodawany członek obiektu (punkt pomiarowy) musi mieć Użytkownika KSE zarejestrowanego pod tym samym NIP-em, co zgłoszony Beneficjent systemu wsparcia.</li> </ul>
CE646 - Atrybut "Identyfikator podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identyfikator podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie jest obowiązkowy, gdy rola rynkowa Użytkownika profesjonalnego to "Sprzedawca energii".</li> </ul>
CE647 - Atrybut "Czy nabywca końcowy?" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrybut Czy nabywca końcowy? jest obowiązkowy, gdy rolą rynkową Użytkownika Profesjonalnego jest "Sprzedawca energii".</li> <li>- Atrybut Czy nabywca końcowy? jest obowiązkowy, jeśli Informacja o OŚW jest true.</li> </ul>
CE648 - Atrybut "Przewidywana data zakończenia produktu" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Przewidywana data zakończenia produktu" jest obowiązkowa, gdy Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa sprzedaży ma wartość "Terminowa". W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.</li> </ul>
CE649 - Atrybut "Rodzaj żądania" jest błędny	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli typem żądania jest "Żądanie wyłączenia dostarczania", rolą procesową żądającego Użytkownika Profesjonalnego musi być "Sprzedawca Energii".</li> </ul>

Kod	Opis
CE650 - Atrybut "Wnioskowana data wyłączenia" jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Wnioskowana data wyłączenia jest obowiązkowa, gdy typem żądania jest "Rodzaj żądania = Wyłączenie"
CE651 - Atrybut "Opis błędu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Opis błędu jest obowiązkowy, gdy Przyczyna odmowy jest związana ze "Wstrzymaniem". - Atrybut Opis błędu jest obowiązkowy, gdy Przyczyna odmowy jest związana ze "Wznowieniem". - Atrybut Opis błędu jest obowiązkowe, gdy Przyczyna odmowy to CL009, CL010, CL012, CL013 lub CL014.
CE652 - Atrybut "Wnioskowana data załączenia" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wnioskowana data załączenia (PL-145) jest obowiązkowa, gdy typem żądania jest "Wniosek Użytkownika KSE"
CE653 - Atrybut "ID błędnego procesu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - ID błędnego procesu jest obowiązkowy, gdy przyczyną załączenia dostarczania e.e. jest błędne żądanie wyłączenia dostarczania.
CE654 - Atrybut "Czy odbiorca końcowy?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Czy odbiorca końcowy? jest obowiązkowy, jeśli Informacja o OŚW ma wartość true.
CE655 - Atrybut "Czy posiada prawo do odstąpienia od umowy?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Czy posiada prawo do odstąpienia od umowy?" jest obowiązkowy, gdy "Informacja o OŚW" ma wartość true, a Typ Użytkownika KSE jest powiązany z "Osobą fizyczną".
CE656 - Atrybut "Planowana data uruchomienia" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Planowana data uruchomienia jest wymagana, jeżeli Typ komunikatu ograniczenia jest Uruchomienie ograniczenia albo Uruchomienie i zakończenie ograniczenia, w przypadku Zakończenia ograniczenia atrybut jest zabroniony.
CE657 - Atrybut "Planowana data zakończenia" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Planowana data zakończenia jest obowiązkowa, jeżeli Typ komunikatu ograniczenia jest Zakończenie ograniczenia albo Uruchomienie i zakończenie ograniczenia, w przypadku Uruchomienia ograniczenia atrybut jest zabroniony.
CE658 - Atrybut "Data uruchomienia strażnika mocy dla PPE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data uruchomienia strażnika mocy dla PPE jest obowiązkowa, jeżeli Typ komunikatu ograniczenia jest Uruchomienie ograniczenia albo Uruchomienie i zakończenie ograniczenia, w przypadku Zakończenia ograniczenia atrybut zabroniony.
CE659 - Atrybut "Data zakończenia strażnika mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data zakończenia strażnika mocy jest obowiązkowa, jeżeli Typ komunikatu ograniczenia jest Zakończenie ograniczenia albo Uruchomienie i zakończenie ograniczenia, w przypadku Uruchomienia ograniczenia atrybut zabroniony.



Kod	Opis
CE660 - Atrybut "Moc ograniczenia" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Moc ograniczenia jest obowiązkowa, jeżeli Typ komunikatu ograniczenia jest Uruchomienie ograniczenia albo Uruchomienie i zakończenie ograniczenia, w przypadku Zakończenia ograniczenia atrybut jest zabroniony.
CE663 - Atrybut "Realizacja nowych umów" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Realizacja nowych umów" jest obowiązkowy, gdy zgłoszonym typem umowy jest GUD-k
CE664 - Atrybut "Wstrzymanie wykonalności umowy" jest błędne	Możliwe przyczyny błędu: - "Wstrzymanie wykonalności umowy" jest obowiązkowy, gdy zgłoszonym typem umowy jest Dystrybucyjna dot. Bilansowania
CE665 - Atrybut "Ograniczenie świadczenia usług przesyłania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Ograniczenie świadczenia usług przesyłania" jest obowiązkowy, gdy zgłoszony typ umowy Przesyłowa dot. Bilansowania
CE666 - Atrybut "Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania" jest obowiązkowy, gdy zgłoszony typ umowy to Przesyłowa dot. Bilansowania
CE667 - Atrybut "Czy ulica zgodna z TERYT" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy ulica zgodna z TERYT obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE668 - Atrybut "Czy ulica zgodna z TERYT" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy ulica zgodna z TERYT obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE669 - Atrybut "Typ obiektu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Obiekt typu "Sumujący" może być zgłoszony jedynie przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. - Obiekt typu "Wspólnota energetyczna" może być zgłoszony jedynie przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. - Obiekt typu "Wspólnota prosumencka" może być zgłoszony jedynie przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. - Obiekt typu "Beneficjent systemu wsparcia" musi zostać zgłoszony przez Użytkownika Uprawnionego.
CE670 - Sekcja Punkty pomiarowe w obiekcie	Możliwe przyczyny błędu: - Musi istnieć co najmniej jeden Punkt pomiarowy (Punkty pomiarowe w Obiekcie), który należy do zgłoszonego Obiektu pomiarowego.
CE671 - Atrybut "Szczególne warunki świadczenia usług" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Pole "Szczególne warunki świadczenia usług" jest wymagane, jeśli "Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług?" to true
CE672 - Atrybut "Typ obiektu sumującego" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Typ obiektu sumującego" jest wymagany, jeśli typ obiektu to "Obiekt sumujący"

Kod	Opis
CE673 - Atrybut "Rodzaj obiektu sumującego" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Rodzaj obiektu sumującego" jest wymagany, jeśli typ obiektu to "Obiekt sumujący"
CE674 - Atrybut "Rodzaj wspólnoty energetycznej"	Możliwe przyczyny błędu: - "Rodzaj wspólnoty energetycznej" jest wymagany, jeśli typ obiektu to "Wspólnota energetyczna"
CE675 - Atrybut "Czy zawarta UD?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Pole "Czy zawarta UD?" jest wymagane, jeśli typ obiektu to "Wspólnota energetyczna"
CE676 - Atrybut "Data rozpoczęcia UD" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Data rozpoczęcia UD" jest wymagana, jeśli wartość pola "Czy zawarta UD?" to true
CE677 - Atrybut "Typ Strony Umowy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Typ Strony Umowy jest obowiązkowy, gdy "Czy zawarta UD?" ma wartość true.
CE678 - Atrybut "Rodzaj prosumenta" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Rodzaj prosumenta" jest wymagany, jeśli typem obiektu jest "Wspólnota prosumencka"
CE679 - Atrybut "Data rozpoczęcia działania Wspólnoty Prosumeckiej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Data rozpoczęcia działania Wspólnoty Prosumeckiej" jest wymagana, jeśli typem obiektu jest "Wspólnota prosumencka"
CE680 - Atrybut "NIP" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - NIP jest wymagany, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia".
CE681 - Atrybut "Czy bierze udział w systemie wsparcia OZE?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wartość pola "Czy bierze udział w systemie wsparcia OZE?" jest wymagana, jeśli typ obiektu to "Beneficjent systemu wsparcia"
CE682 - Atrybut "Czy system wsparcia Kogeneracji?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Czy system wsparcia Kogeneracji?" jest wymagane, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia".
CE683 - "Typ danych podlegających weryfikacji" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Typ danych podlegających weryfikacji" jest wymagany, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia".
CE684 - Atrybut "Data początkowa uprawnienia do danych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Data początkowa uprawnienia do danych" jest wymagana, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia"
CE685 - Atrybut "Data końcowa uprawnienia do danych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Data końcowa uprawnienia do danych" jest wymagana, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia"

Kod	Opis
CE686 - Atrybut "ID Operatora" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "ID_Operatora" jest wymagany, jeśli typem obiektu jest "Beneficjent systemu wsparcia"
CE687 - Atrybut "Udział w wytwarzaniu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Udział w wytwarzaniu jest obowiązkowy, gdy Typ Obiektu jest "Wspólnota Prosumencka". - Atrybut Udział w wytwarzaniu jest obowiązkowy, gdy Typem zmiany obiektu jest "Zmiana udziałów wspólnoty prosumenckiej".
CE688 - Atrybut "Udział w mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Udział w mocy jest obowiązkowy, gdy Typ Obiektu jest "Wspólnota Prosumencka". - Atrybut Udział w mocy jest obowiązkowy, gdy Typem zmiany obiektu jest "Zmiana udziałów wspólnoty prosumenckiej".
CE689 - Atrybut "Jednostka wytwarzania OZE (punkt pomiarowy)" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Jednostka wytwarzania OZE (punkt pomiarowy) jest wymagana, jeśli typem obiektu jest "Wspólnota prosumencka".
CE690 - Atrybut "Typ i rodzaj nośnika energii odnawialnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Typ i rodzaj nośnika" energii odnawialnej jest wymagany, jeśli Typem Obiektu jest "Wspólnota prosumencka"
CE691 - Atrybut "Moc Zainstalowana Nośnika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Moc Zainstalowana Nośnika jest wymagana, jeśli Typem Obiektu jest "Wspólnota prosumencka"
CE692 - Atrybut "Jednostka mocy zainstalowanej nośnika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Jednostka mocy zainstalowanej nośnika" jest wymagana, jeśli Typ Obiektu to "Wspólnota prosumencka".
CE693 - Wskazany Obiekt Pomiarowy nie istnieje	Możliwe przyczyny błędu: - Zarejestrowany status zgłoszonego Obiektu pomiarowego musi być "Aktywny".
CE694 - Atrybut "Typ obiektu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Typ obiektu jest wymagany, gdy Typem zmiany obiektu jest "Zmiana atrybutów obiektu" w przeciwnym razie musi pozostać pusty.
CE695 - Atrybut "Zgłoszony typ obiektu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zgłoszony typ obiektu musi być zgodny z typem zarejestrowanego Obiektu pomiarowego.
CE696 - Atrybut "Nazwa obiektu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Nazwa obiektu jest wymagana, gdy Typem zmiany obiektu jest "Zmiana atrybutów obiektu" w przeciwnym razie musi pozostać pusta.
CE697 - Atrybut "Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług?" jest wymagane, gdy Typ zmiany obiektu to "Zmiana atrybutów obiektu" w przeciwnym razie musi pozostać puste.

Kod	Opis
CE698 - Atrybut "Kod Punktu pomiarowego" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kod Punktu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Typem zmiany obiektu jest "Dodanie PP do obiektu" - Atrybut Kod Punktu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Typem zmiany obiektu jest "Usunięcie PP do obiektu". - Atrybut Kod Punktu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Typem zmiany obiektu jest "Zmiana udziałów wspólnoty prosumenckiej".
CE699 - Atrybut "Typ produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Typ produktu jest obowiązkowy, gdy Typ aktualizacji Charakterystyki PP to Zmiana typów produktu energetycznego
CE700 - Umowa profesjonalna nie może zostać rozwiązana	Możliwe przyczyny błędu: - Umowa profesjonalna typu Bilansowanie dla SE nie może zostać rozwiązana, gdy nadal istnieje aktywna umowa bilansowania (BH) ze zgłaszającym/zawierającym umowę POB w punkcie pomiarowym, który ma również aktywną umowę sprzedaży/umowę kompleksową (US/UK) ze zgłaszanym/zakontraktowanym SE.
CE701 - Kod Punktu Pomiarowego lub Obiektu Pomiarowego nie może być pusty	Możliwe przyczyny błędu: - Kod punktu pomiarowego jest obowiązkowy, gdy Przedmiot danych, której dane dotyczą, to „Dotyczy PP” (w przeciwnym razie musi być pusty) - Identyfikator obiektu jest obowiązkowy, gdy Przedmiot danych, której dane dotyczą, to „Dotyczy obiektu” (w przeciwnym razie musi być pusta)
CE702 - Atrybut "Przyczyna korekty danych pomiarowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Przyczyna korekty danych pomiarowych jest obowiązkowa, gdy numer wersji danych jest wyższy niż 1 (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE703 - Atrybut "Identyfikator korygowanej transakcji" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Identyfikator korygowanej transakcji jest obowiązkowy, gdy numer wersji danych jest wyższy niż 1 (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE704 - Atrybut "Numer licznika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Numer licznika jest obowiązkowy, gdy Typ danych podlegających weryfikacji jest inny niż "Ryczałt" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE705 - Atrybut "Typ rejestru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Typ rejestru jest obowiązkowy, gdy typ danych pomiarowych jest inny niż "Ryczałt" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE706 - Atrybut "Powód publikacji danych pomiarowych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Jeśli Powód publikacji danych pomiarowych jest "Zmiana charakterystyki PP" lub "Harmonogramowy", wówczas Typ wskazania musi być "Różnica wskazań". - Jeśli Powód publikacji danych pomiarowych jest "Odczyt na żądanie" lub "Inne", wówczas Typ wskazania musi być "Wskazanie jednostkowe".
CE707 - Atrybut "Pochodzenie bieżącego wskazania" jest błędne	Możliwe przyczyny błędu: - Pochodzenie bieżącego wskazania jest obowiązkowe, gdy Typ Rejestru odnosi się do rejestrów OBIS, z wyłączeniem rejestru mocy maksymalnej (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).

Kod	Opis
CE708 - Atrybut "Data i czas bieżącego wskazania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Data i czas bieżącego wskazania jest obowiązkowy, gdy Typ Rejestru odnosi się do rejestrów OBIS, z wyłączeniem rejestru mocy maksymalnej (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE709 - Atrybut "Wskazanie bieżącego rejestru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wskazanie bieżącego rejestru jest obowiązkowe, gdy typ rejestru odnosi się do rejestrów OBIS, z wyłączeniem rejestru mocy maksymalnej (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE710 - Atrybut "Mnożna liczydła" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Mnożna liczydła jest obowiązkowa, gdy Typ Rejestru odnosi się do rejestrów OBIS, z wyłączeniem rejestru mocy maksymalnej (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE711 - Atrybut "Zdarzenia dla rejestru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zdarzenia dla rejestru są obowiązkowe, gdy Typ Rejestru odnosi się do rejestrów OBIS, z wyłączeniem rejestru mocy maksymalnej (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE712 - Atrybut "Data i czas poprzedniego wskazania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas poprzedniego wskazania są obowiązkowe, gdy Typ wskazania to "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE713 - Atrybut "Wskazanie poprzednie rejestru" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wskazanie poprzednie rejestru jest obowiązkowe, gdy Typ wskazania to "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE714 - Atrybut "Wolumen" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wolumen jest obowiązkowy, gdy Typ wskazania to "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE715 - Atrybut "Straty" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Straty jest obowiązkowy, gdy Typ wskazania to "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie pole musi być puste).
CE716 - Atrybut "Korekta wolumenu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Korekta wolumenu jest obowiązkowa, gdy Typem wskazania jest "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE717 - Atrybut "Przyczyna korekty wolumenu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Przyczyna korekty wolumenu jest obowiązkowa, gdy Korekta wolumenu $\neq 0$ (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE718 - Atrybut "Sumaryczny wolumen" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Sumaryczny wolumen jest obowiązkowy, gdy Typ wskazania to "Różnica wskazań" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE719 - Atrybut "Moc maksymalna pobrana" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Moc maksymalna pobrana jest obowiązkowa, gdy Typ rejestru to "Moc maksymalna pobrana" i sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy jest inny niż "Brak rozliczenia PM" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).

Kod	Opis
CE720 - Atrybut "Data i czas poboru mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas poboru mocy jest obowiązkowa, gdy Sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy to "Suma" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE721 - Atrybut "Data początku okresu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data początku okresu jest obowiązkowa, gdy Typ danych podlegających weryfikacji to "Ryczałt" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE722 - Atrybut "Data zakończenia okresu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data zakończenia okresu jest obowiązkowa, gdy Typ danych podlegających weryfikacji to "Ryczałt" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE723 - Atrybut "Wolumen" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wolumen jest obowiązkowy, gdy Typ danych podlegających weryfikacji to "Ryczałt" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE724 - Atrybut "Wersja danych" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wersja danych jest obowiązkowa, gdy Typ zapytania to "Na podstawie dat" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE725 - Atrybut "Data początku okresu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data początku okresu jest obowiązkowa, gdy typ zapytania to "Na podstawie dat" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE726 - Atrybut "Data końca okresu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data końca okresu jest obowiązkowa, gdy typ zapytania to "Na podstawie dat" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE727 - Atrybut "Typ zapytania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Komunikat referencyjny musi być zgodny z dozwoloną maksymalną liczbą dni, gdy typ zapytania to "Na podstawie dat".
CE728 - Atrybut "ID transakcji nadawcy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - ID_transakcji_nadawcy jest obowiązkowy, gdy typ zapytania to "Na podstawie ID_transakcji_nadawcy" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE729 - Atrybut "Rodzaj informacji" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Jeśli Rodzaj informacji to "Informacja o grupie taryfowej", wówczas Typem komunikatu musi być "Utworzenie obszaru sieci dla danego Operatora" lub "Likwidacja obszaru sieci dla danego Operatora". - Jeśli Rodzaj informacji to "Informacja o obszarze sieci pomiarowej", wówczas Typem komunikatu musi być "Utworzenie grupy taryfowej" lub "Likwidacja grupy taryfowej".
CE730 - Data początku lub końca obowiązywania jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Data początku obowiązywania jest obowiązkowy, gdy Typ komunikatu to "Utworzenie obszaru sieci dla danego Operatora", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Data końca obowiązywania jest obowiązkowy, gdy Typ

Kod	Opis
	komunikatu to "Likwidacja obszaru sieci dla danego Operatora", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE731 - Atrybut "Grupa taryfowa" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Grupa taryfowa jest obowiązkowa, gdy Rodzaj informacji to "Informacja o grupie taryfowej".
CE732 - Data początku lub końca obowiązywania jest błędna	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Data początku obowiązywania jest obowiązkowy, gdy Typ komunikatu jest "Utworzenie grupy taryfowej", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. - Atrybut Data końca obowiązywania jest obowiązkowy, gdy Typ komunikatu jest "Likwidacja grupy taryfowej", w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.
CE733 - Atrybut "Numer analizatora JEE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Nr analizatora JEE jest obowiązkowy, gdy Pochodzenie danych JEE to "Analizator stacjonarny" lub "Analizator przenośny" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE734 - Atrybut "Numer licznika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Nr licznika jest obowiązkowy, gdy Pochodzenie danych JEE to "LZO" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE735 - Atrybut "Przyczyna korekty JEE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Przyczyna korekty JEE jest obowiązkowa, gdy "Czy korekta komunikatu?" ma wartość true (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE736 - Atrybut "Poprawiony identyfikator transakcji referencyjnej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Poprawiony identyfikator instancji procesu referencyjnego jest obowiązkowy, gdy "Czy korekta komunikatu?" ma wartość true, w przeciwnym razie atrybut zabroniony.
CE737 - Atrybut "Typ produktu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Typ produktu jest obowiązkowy, gdy typ raportu JEE to "Rozszerzony" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE738 - Atrybut "Data i czas wskazania" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas wskazania są obowiązkowe, gdy Typ raportu JEE to "Rozszerzony" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE739 - Atrybut "Data i czas początku przerwy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas początku przerwy jest obowiązkowy, gdy parametr "Czy wyznaczono przerwy?" ma wartość true (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE740 - Atrybut "Data i czas końca przerwy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas końca przerwy jest obowiązkowy, gdy parametr "Czy wyznaczono przerwy?" ma wartość true (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE741 - Atrybut "Przyczyna korekty" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Przyczyna korekty jest parametrem obowiązkowym, jeżeli parametr Czy

Kod	Opis
	korekta komunikatu? Ustawiony jest na true (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE742 - Atrybut "Dane profilowe" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Dane profilowe są parametrem obowiązkowym, jeżeli Typ danych rozliczeniowych jest "Na podstawie danych pomiarowych" (w przeciwnym razie parametr zabroniony).
CE743 - Atrybut "Dane z rejestrów OBIS" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Dane z rejestrów OBIS jest parametrem obowiązkowym, jeżeli Typ danych rozliczeniowych jest "Na podstawie danych pomiarowych" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE744 - Atrybut "Zużycie energii w roku bazowym" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zużycie energii w roku bazowym jest parametrem obowiązkowym, jeżeli Grupą taryfową jest G12as, w przeciwnym razie atrybut zabroniony.
CE745 - Atrybut "Czy rozliczenie prognoz?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - "Czy rozliczenie prognoz?" jest parametrem obowiązkowym, jeżeli Typem komunikatu jest Rozliczenie (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE746 - Atrybut "Powód korekty wolumenu" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Powód korekty wolumenu jest obowiązkowy, gdy skorygowany wolumen nie jest równy "0" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE747 - Atrybut "Data i czas poboru mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Data i czas poboru mocy jest obowiązkowa. Sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy jest "Sumą" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE748 - Atrybut "Wolumen" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wolumen jest obowiązkowy, jeżeli Typ produktu energetycznego zawiera Sumę energii czynnej pobranej albo wprowadzonej w strefie czasowej od T1 do T4 (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE749 - Atrybut "Wolumen - bilans dodatni" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wolumen - bilans dodatni jest obowiązkowy, jeżeli Typ produktu energetycznego jest Bilans energii czynnej z profilu w strefie czasowej od T1 do T4 (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE750 - Atrybut "Wolumen - bilans ujemny" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wolumen - bilans ujemny jest obowiązkowy, jeżeli Typ produktu energetycznego jest Bilans energii czynnej z profilu w strefie czasowej od T1 do T4 (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE751 - Atrybut "Sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Sposób rozliczenia przekroczenia poboru mocy jest obowiązkowy, gdy zgłoszono co najmniej jeden pomiar energii/mocy z typem rejestru "moc maksymalna pobrana" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE752 - Atrybut "tg $\varphi_0$ Q1" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - tg $\varphi_0$ Q1 jest obowiązkowy, jeżeli Sposób wyliczenia Tg(fi) jest inny niż "nie dotyczy" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).



Kod	Opis
CE753 - Atrybut "tg $\varphi_0$ Q2" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - tg $\varphi_0$ Q2 jest obowiązkowy, jeżeli Sposób wyliczenia Tg(fi) jest inny niż "nie dotyczy" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE754 - Atrybut "tg $\varphi_0$ Q3" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - tg $\varphi_0$ Q3 jest obowiązkowy, jeżeli Sposób wyliczenia Tg(fi) jest inny niż "nie dotyczy" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE755 - Atrybut "tg $\varphi_0$ Q4" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - tg $\varphi_0$ Q4 jest obowiązkowy, jeżeli Sposób wyliczenia Tg(fi) jest inny niż "nie dotyczy" (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE756 - Sekcja "Tyb opłaty" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Krotność k jest obowiązkowa, jeżeli Typ opłaty ma wartość Opłata za energię bierną (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE757 - Atrybut "Wartość Tg(fi)" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wartość Tg(fi) jest obowiązkowa, jeżeli Typ opłaty ma wartość Opłata za energię bierną (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE758 - Atrybut "Wskaźnik energii biernej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wskaźnik energii biernej jest obowiązkowy, jeżeli Typ opłaty ma wartość Opłata za energię bierną (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE759 - Atrybut "Współczynnik intensywności" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Współczynnik intensywności jest obowiązkowy, jeżeli Typ opłaty ma wartość Opłata OZE albo Opłata kogeneracyjna (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE760 - Atrybut "Zmniejszenie mocy umownej" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zmniejszenie mocy umownej jest obowiązkowy, jeżeli Typem opłaty jest Opłata stała sieciowa (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE761 - Atrybut "Współczynnik sezonowości" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Współczynnik sezonowości jest obowiązkowy, jeżeli Typem opłaty jest Opłata stała sieciowa (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE762 - Atrybut "Współczynnik sumatora" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Współczynnik sumatora jest obowiązkowy, jeżeli Przedmiotem danych jest Obiekt i Typem opłaty jest Opłata stała sieciowa (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE763 - Atrybut "Wynik przekroczenia mocy" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Wynik przekroczenia mocy jest obowiązkowy, jeżeli Typ opłaty ma wartość Opłata za przekroczenie mocy (w przeciwnym razie atrybut zabroniony).
CE766 - Atrybut "Czy ID adresata komunikatu jest znane?" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut "Czy ID adresata komunikatu jest znane?" jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.

Kod	Opis
CE767 - Atrybut ID OIRE jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID OIRE jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE768 - Atrybut ID Operatora jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID Operatora jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE769 - Atrybut ID SE jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID SE jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE770 - Atrybut ID POB jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID POB jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE771 - Atrybut Kod PP jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Kod PP jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE772 - Atrybut Identyfikator obiektu jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Identyfikator obiektu jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE773 - Atrybut Czy wiele podmiotów? jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Czy wiele podmiotów? jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE774 - Atrybut Typ Użytkownika KSE jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ Użytkownika KSE jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE775 - Atrybut PESEL jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut PESEL jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE776 - Atrybut NIP jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut NIP jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE777 - Atrybut KRS jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut KRS jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE778 - Atrybut Typ dokumentu tożsamości jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Typ dokumentu tożsamości jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE779 - Atrybut Inny identyfikator osoby fizycznej jest błędny/Atrybut Inny identyfikator osoby fizycznej jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Inny identyfikator osoby fizycznej jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.

Kod	Opis
CE780 - Atrybut Global NIP jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Global NIP jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE781 - Atrybut ID reklamowanego procesu jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID reklamowanego procesu jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE782 - Atrybut ID reklamowanego komunikatu jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut ID reklamowanego komunikatu jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE783 - Atrybut Data jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Data jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE784 - Atrybut Wnioskowany do uruchomienia proces jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wnioskowany do uruchomienia proces jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE785 - Atrybut Wnioskowana wsteczna data realizacji jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Wnioskowana wsteczna data realizacji jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE786 - Atrybut Przyczyna potrzeby daty wstecznej jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Przyczyna potrzeby daty wstecznej jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE787 - Atrybut Żądanie zgłoszenia zawartej UD jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Żądanie zgłoszenia zawartej UD jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE788 - Atrybut Oczekiwana data wejścia w życie umowy jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Atrybut Oczekiwana data wejścia w życie umowy jest obowiązkowy dla wybranej kategorii wymiany informacji.
CE800 - Maksymalna liczba transakcji w komunikacie nie może być przekroczona	Ustalona maksymalna liczba transakcji w komunikacie nie może być przekroczona.
CE801 - Maksymalna liczba rekordów szeregów czasowych w komunikacie nie może być przekroczona.	Ustalona maksymalna liczba rekordów opisanych numerem sekwencji w komunikacie nie może być przekroczona. Przykładowo jeżeli okres integracji danych to 15 minut oczekiwane jest przesłanie 96 rekordów opisanych numerem sekwencji (w przypadku zmiany czasu 92 albo 100).
CE802 - Niepoprawny dobowy profil zużycia PP	Dobowe profile zużycia dla PP muszą posiadać odpowiadający typ produktu określony w Charakterystyce PP, oraz muszą być wysyłane z Okresem integracji danych takim samym lub mniejszym (tzn. więcej rekordów danych) niż poprzednio zarejestrowane dobowe profile zużycia tego PP.
CE803 - Niepoprawny dobowy profil zużycia Obiektu Pomiarowego	Dobowe profile zużycia dla Obiektów Pomiarowych muszą być wysyłane z Okresem integracji danych takim samym lub mniejszym (tzn. więcej

Kod	Opis
	rekordów danych) niż poprzednio zarejestrowane dobowe profile zużycia tego Obiektu Pomiarowego.
CE804 - PP i Typ produktu energetycznego muszą być aktywne w momencie zgłaszania	Charakterystyka PP oraz wysyłany Typ produktu energetycznego muszą być aktywne w dacie rejestracji dobowego profilu zużycia
CE805 - Wiele transakcji w pojedynczym komunikacie nie może mieć nakładającego się okresu dla tego samego kanału	Szereg czasowy dla danego typu produktu energetycznego został już wskazany w danym rekordzie operacji masowej.
CE806 - Liczba rekordów w transakcji szeregu czasowego nie może przekroczyć odpowiedniej wartości	Liczba rekordów w transakcji szeregu czasowego nie może przekroczyć .
CE808 - Odpowiedni przedział czasowy dla danych	Przedział czasowy (okres), dla którego mają być udostępnione dane (od początku doby) może wynosić dokładnie jeden dzień.
CE820 - Zbyt duży zestaw danych	Komunikat zawiera zbyt duży zestaw danych. Maksymalna wartość dobowych profili zużycia wynosi .
CE822 - Przekroczenie maksymalnej liczby interwałów dla danych zbiorczych	Dla danych zbiorczych maksymalna liczba interwałów nie może przekraczać interwałów.
CE823 - Brak określonego kodu PP lub Identyfikatora Obiektu dla danych zbiorczych	Dla danych zbiorczych Kod PP lub Identyfikator Obiektu musi zostać określony zgodnie ze zdefiniowanym Przedmiotem danych.
CE824 - Atrybut "Typ agregacji" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "Typ agregacji" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.
CE825 - Atrybut "Czy dotyczy konkretnego Typu PP?" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "Czy dotyczy konkretnego Typu PP?" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.
CE826 - Atrybut "Identyfikator obszaru" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "Identyfikator obszaru" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.
CE827 - Atrybut "ID_Operator", "ID_SE" i "ID_POB" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "ID_Operator", "ID_SE" i "ID_POB" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.
CE828 - Atrybut "Typ Punktu pomiarowego" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "Typ Punktu pomiarowego" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.

Kod	Opis
CE829 - Atrybut "Charakter PPE" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.	Atrybut "Charakter PPE" zabroniony, gdy typ danych to Dane zbiorcze.
CE830 - Dla danych zbiorczych atrybut "Okres integracji oczekiwanych danych" musi być zgodny z Okresem integracji danych.	Dla danych zbiorczych atrybut "Okres integracji oczekiwanych danych" musi być zgodny z Okresem integracji danych. Okres ten musi wynosić co najmniej (np. 5 min) lub jego wielokrotność.
CE831 - Dla danych zbiorczych Typ produktu energetycznego musi kwalifikować się jako obsługiwany.	Dla danych zbiorczych Typ produktu energetycznego musi kwalifikować się jako obsługiwany.
CE840 - Dla danych zagregowanych przekroczony został limit czasowy.	Dla danych zagregowanych czas przedziału czasowego (okres), dla którego mają zostać udostępnione dane przekracza limit i < CP_STSRAC_MAX_PERIOD) dni
CE841 - Dla danych zagregowanych okres integracji oczekiwanych danych może wynosić maksymalnie miesiąc.	Dla danych zagregowanych okres integracji oczekiwanych danych może wynosić maksymalnie miesiąc. Okres ten musi wynosić co najmniej (np. 5 min) lub jego wielokrotność
CE842 - Dla danych zagregowanych atrybut "Okres integracji oczekiwanych danych" musi być zgodny z przedziałem czasowym okresu.	Dla danych zagregowanych atrybut "Okres integracji oczekiwanych danych" musi być zgodny z przedziałem czasowym okresu.
CE843 - Dla danych zagregowanych nadawca prawny musi posiadać odpowiednią rolę procesu	Dla danych zagregowanych nadawca prawny musi posiadać odpowiednią rolę procesu: - Operator musi używać roli GAP - SE musi używać roli ES - POB musi używać roli BRP
CE844 - Dla danych zagregowanych Typ produktu energetycznego musi kwalifikować się jako obsługiwany.	Dla danych zagregowanych Typ produktu energetycznego musi kwalifikować się jako obsługiwany.
CE845 - Dla danych zagregowanych Typ agregacji musi być określony.	Dla danych zagregowanych Typ agregacji musi być określony.
CE846 - Atrybut "Przedmiot danych" jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.	Atrybut "Przedmiot danych" jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.
CE847 - Dla danych zagregowanych atrybut "Czy dotyczy konkretnego Typu PP?"	Dla danych zagregowanych atrybut "Czy dotyczy konkretnego Typu PP?" musi być określony.

Kod	Opis
dotyczy konkretnego Typu PP?" musi być określony.	
CE848 - Atrybut Kod PP jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.	Atrybut Kod PP jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.
CE849 - Atrybut Identyfikator obiektu jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.	Atrybut Identyfikator obiektu jest zabroniony, gdy typ danych to dane zagregowane.
CE850 - ID_OS musi być określony, jeżeli Typ agregacji to ID_OS (MGA)	ID_OS musi być określony, jeżeli Typ agregacji to ID_OS (MGA)., w pozostałych przypadkach sekcja jest zabroniona. Dotyczy danych zagregowanych.
CE851 - ID_Operator musi być określony, jeżeli Typ agregacji to ID_Operatora	ID_Operator musi być określony, jeżeli Typ agregacji to ID_Operatora, w pozostałych przypadkach sekcja jest zabroniona. Dotyczy danych zagregowanych.
CE852 - ID_SE musi być określony, jeżeli Typ agregacji to SE	ID_SE musi być określony, jeżeli Typ agregacji to SE, w pozostałych przypadkach sekcja jest zabroniona. Dotyczy danych zagregowanych.
CE853 - ID_POB musi być określony, jeżeli Typ agregacji to POB	ID_POB musi być określony, jeżeli Typ agregacji to POB, w pozostałych przypadkach sekcja jest zabroniona. Dotyczy danych zagregowanych.
CE854 - Typ Punktu pomiarowego musi być określony, gdy Czy dotyczy konkretnego Typu PP? to true	Typ Punktu pomiarowego musi być określony, gdy Czy dotyczy konkretnego Typu PP? to true, w pozostałych przypadkach sekcja jest zabroniona. Dotyczy danych zagregowanych.
CE855 - Charakter PPE musi być określony, gdy Czy dotyczy konkretnego Typu PP? to true	Charakter PPE musi być określony, gdy Czy dotyczy konkretnego Typu PP? to true, a Typ Punktu pomiarowego to Punkt pomiarowy - Punkt Poboru Energii (PPE). Dotyczy danych zagregowanych.
CE900 - Atrybut "Zgłoszony identyfikator uprawnień" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zgłoszony identyfikator uprawnień musi istnieć w CSIRE.
CE901 - Atrybut "Użytkownik KSE z zalogowanym identyfikatorem GUID użytkownika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Użytkownik KSE z zalogowanym identyfikatorem GUID użytkownika musi być zarejestrowany w Punkcie Pomiarowym w zgłoszonej Dacie Rozpoczęcia.
CE902 - Atrybut "Zalogowany identyfikator GUID użytkownika" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Zalogowany identyfikator GUID użytkownika musi istnieć w CSIRE.
CE903 - Atrybut "Kombinacja identyfikatora uprawnionego użytkownika i typu	Możliwe przyczyny błędu: - W CSIRE musi istnieć kombinacja identyfikatora uprawnionego użytkownika i typu uprawnionego użytkownika.

Kod	Opis
uprawnionego użytkownika" jest błędny	
CE904 - Atrybut "Użytkownik z identyfikatorem GUID zalogowanego użytkownika KSE" jest błędny	Możliwe przyczyny błędu: - Użytkownik z identyfikatorem GUID zalogowanego użytkownika KSE musi być zarejestrowany jako użytkownik upoważniający w zgłoszonym identyfikatorze uprawnień.
CE905 - Błąd zmiany upoważnienia	Możliwe przyczyny błędu: - Można zmienić tylko przyszłą datę rozpoczęcia upoważnienia.
CE999 - Inna przyczyna	Kod wykorzystywany w przypadku błędów nieobsługiwanych innymi kodami
CL008 - Brak możliwości wykonania dodatkowego odczytu	-
CL009 - Brak możliwości wyłączenia przez Operatora	-
CL010 - Brak możliwości załączenia przez Operatora	-
CL011 - Brak możliwości załączenia - windykacja obustronna	-
CL012 - Brak możliwości ograniczenia	-
CL013 - Brak możliwości ponownego odłączenia PP - PP już został odłączony	-
CL014 - Inne	-
CL015 - Brak zgody na wyprowadzenie dotychczasowego UKSE	-
CL016 - UKSE zostanie wyprowadzony z inną datą	-

**KODY ANOMALII**

Kod	Opis
CS0100	Wskazanie bieżącego rejestru jest mniejsze od wskazania poprzedniego rejestru.
CS0101	Data i czas bieżącego wskazania jest wcześniejsza od daty i czasu poprzedniego wskazania.
CS0102	Data końca okresu dla ryczału jest wcześniejsza niż data początku okresu.
CS0103	Data końca dla wskazanego typu opłaty jest wcześniejsza niż data początku wskazanego typu opłaty.
CS0104	Nie zgodna wartość netto rozliczenia z pozostałymi składnikami rozliczenia.
CS0105	Przesłana wartość zużycia albo wolumenu znacząco różni się od dotychczasowego trendu.
CS0106	Wartość sumarycznego wolumenu zawartego w rozliczeniu jest różna od sumy składników zawartych w podsumowaniu wskazań.
CS0107	Zidentyfikowano brak ciągłości dat.
CS0108	Nie zgodna wartość netto dokumentu rozliczeniowego z pozostałymi składnikami zawartymi w rozliczeniu.